



CONECTOR DE CAMPO EZI! CONNECTOR UPC PARA CABOS FLAT

Descrição	O Conector Óptico de Campo Furukawa foi desenvolvido para a conexão rápida e fácil de cabos tipo Flat 3x2 mm e 2x1,6 mm com fibras monomodo. Disponível no tipo de conector SC com polimento UPC.													
Aplicação	Utilizado para fazer conectorização em campo de cabos ópticos, em redes FTTx. Desenhado para aplicação interna em áreas controladas ou caixas de terminação.													
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Instalação simples - não há necessidade de ferramentas especiais, uso de epóxi nem polimento em campo; • Alta performance óptica e mecânica; • Terminação de campo rápida e fácil. 													
Características Físicas	<table border="1"> <tr> <td>Tipo de fibra/polimento</td> <td>Monomodo/UPC</td> </tr> <tr> <td>Perda de inserção (Tip./Máx.)</td> <td>≤0,3 dB/≤0,5 dB</td> </tr> <tr> <td>Perda de Retorno</td> <td>≥ 40dB</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operação</td> <td>-25°C ~ 75°C</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de armazenamento</td> <td>-25°C ~ 75°C</td> </tr> <tr> <td>Carga de tração</td> <td>20N (≤ 0,2dB mudança)</td> </tr> </table>		Tipo de fibra/polimento	Monomodo/UPC	Perda de inserção (Tip./Máx.)	≤0,3 dB/≤0,5 dB	Perda de Retorno	≥ 40dB	Temperatura de operação	-25°C ~ 75°C	Temperatura de armazenamento	-25°C ~ 75°C	Carga de tração	20N (≤ 0,2dB mudança)
Tipo de fibra/polimento	Monomodo/UPC													
Perda de inserção (Tip./Máx.)	≤0,3 dB/≤0,5 dB													
Perda de Retorno	≥ 40dB													
Temperatura de operação	-25°C ~ 75°C													
Temperatura de armazenamento	-25°C ~ 75°C													
Carga de tração	20N (≤ 0,2dB mudança)													
Dimensionais	9,2(L) x 8(A) x 51,5(C) mm													
Compatibilidade	CABO OPTICO CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION) CABO OPTICO CFOAC-BLI-A/B-CD-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION) CABO OPTICO CFOI-BLI-A/B-CM-01-BA-LSZH (MICRO INDOOR LOW FRICTION)													
Acessórios Inclusos	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de montagem; • Gabarito de montagem; • Guia de fibra. 													
Nota	A performance do conector de campo não pode ser garantida se o mesmo for reutilizado.													

[Codificação](#)