



## CONCENTRADOR STANDALONE FK-CH03

<b>Função</b>	Sub-bastidor que abriga até 3 cartões com funções de Conversores de Meios, Interconexão de redes, Chaves Ópticas ou Mux/Demux a serem inseridos no painel dianteiro  Código: 35510306
<b>Altura (mm)</b>	1U
<b>Largura (mm)</b>	19"
<b>Profundidade (mm)</b>	255 mm
<b>Entrada de Alimentação</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonte de alimentação full-range AC (90 - 250 VAC) e DC (-36 a -60 VDC);</li> <li>• Redundância de fonte de alimentação (1+1).</li> </ul> Produto não foi projetado para operação com redundância de entrada de alimentação quando energizado com sistema monofásico em 220V
<b>Normas</b>	Todas as mecânicas (CH1, CH3 e CH16) atendem à Prática Telebrás 240-540-780, à Prática TELEBRÁS 240-600-703 e ao Ato nº 1120/2018 da Anatel, assim como todos os módulos CM que são inseridos nestas mecânicas.
<b>Opcionais</b>	Opcionalmente pode se adquirir uma placa fonte de alimentação auxiliar (CMFT), para proteção, que pode fornecer energia para até 4 placas de Conversores de Meios, caso a fonte interna destas apresente falha. A CMFT pode ser inserida em qualquer um dos 3 slots da mecânica CH3.
<b>Painel Traseiro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dois conectores tipo tripolar para a entrada da fonte de alimentação full-range dos cartões conversores de meios</li> <li>• LEDs de sinalização da fonte de alimentação e do link</li> <li>• Conector RJ-45 para porta de comunicação serial da porta RS-232 de comunicação serial</li> <li>• Orifício de acesso da chave de reset do equipamento</li> <li>• Conector RJ-45 para saída de alarme urgente</li> <li>• Dois conectores RJ-45 para extensão de gerência e cascadeamento de gerência.</li> </ul>

### [Codificação](#)