



## CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC-APC CLIP-ON (2.0)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Descrição                         | O conector óptico de campo Furukawa foi desenvolvido para cabos flat drop compacto Fig. 8 (3x2 mm)   |
| Aplicação                         | Utilizado para fazer conectorização em campo de cabos ópticos flat em redes FTTx. Aplicação interna em áreas controladas ou caixas de terminação.  |
| Vantagem                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação simples - não há necessidade de ferramentas especiais, uso de epóxi nem polimento em campo;</li> <li>• Alta performance óptica e mecânica;</li> <li>• Terminação de campo rápida e fácil.</li> </ul> |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -25°C até 75°C.  |
| Temperatura de Operação (°C)      | -25°C até 75°C.  |
| Características Físicas           | Carga de tração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo Fig.8 Low Friction (3x2 mm): 50 N;</li> <li>• Cabo Drop 3.00mm: 50 N.</li> </ul>  |
| Largura (mm)                      | 8,9  |
| Altura (mm)                       | 8,2  |
| Profundidade (mm)                 | 54,5   |
| Tipo de Fibra                     | Monomodo compatível com fibras G.657 e G.652.  |
| Tipo de Polimento                 | SC-APC e SC-UPC.   |
| Perda de inserção (dB)            | Típica: 0,30 dB / Máxima: 0,50 dB.   |
| Perda de retorno (dB)             | Mínimo 50 dB.  |
| Compatibilidade                   | CABO OPTICO CFOAC-BLI-A/B- <b>CM</b> -01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)<br>CABO OPTICO CFOAC-BLI-A/B- <b>CD</b> -01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)   |
| Acessórios Inclusos               | Para cada kit de 10 conectores de campo também contém:   |

- 1 Manual de montagem;
- 1 Gabarito de montagem;
- 1 Guia para inserção de fibra.

---

**Nota**

As medições de perda de inserção e perda de retorno foram feitas para os comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm.

**A performance do conector de campo não pode ser garantida se o mesmo for reutilizado.**

Garantia: 12 meses

---

[Codificação](#)