CH1 - SUB-BASTIDOR STANDALONE

Função	Sub-bastidor que abriga um cartão com função de Conversor de meios, Interconexão de redes, Chave Óptica ou Mux/Demux, provendo alimentação e comunicação com a gerência. Código: 35510305
Altura (mm)	1U
Largura (mm)	1/2 19"
Painel Dianteiro	Inserção de um cartão, opcionalmente, uma fonte de alimentação auxiliar, para proteção.
Painel Traseiro	• Conector tripolar para a entrada da fonte de alimentação full-range do cartão conversor de meio; • LEDs de sinalização da fonte de alimentação e do link da porta RS-232 de comunicação serial; • Conector RJ-45 da porta de comunicação serial; • Orifício de acesso da chave de reset do equipamento.
Ventilação Forçada	Sim, acionada automaticamente, quando necessário.
Entrada de Alimentação	Fonte de alimentação full-range AC (90 a 250 VAC) ou DC (de -36 a -60 VDC).
Normas	Todas as mecânicas atendem à Prática Telebrás 240-540-780, à Prática Telebrás 240-600-703 e ao Ato n° 1120/2018 da Anatel, assim como todos os módulos que são inseridos nestas mecânicas.

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.