



## CONCENTRADOR STANDALONE FK-CH03

Função	Sub-bastidor que abriga até 3 cartões com funções de Conversores de Meios, Interconexão de redes, Chaves Ópticas ou Mux/Demux a serem inseridos no painel dianteiro  Código: 35510306
Altura (mm)	1U
Largura (mm)	19"
Profundidade (mm)	255 mm
Entrada de Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonte de alimentação full-range AC (90 - 250 VAC) e DC (-36 a -60 VDC);</li> <li>• Redundância de fonte de alimentação (1+1).</li> </ul> Produto não foi projetado para operação com redundância de entrada de alimentação quando energizado com sistema monofásico em 220V
Normas	Todas as mecânicas (CH1, CH3 e CH16) atendem à Prática Telebrás 240-540-780, à Prática TELEBRÁS 240-600-703 e ao Ato nº 1120/2018 da Anatel, assim como todos os módulos CM que são inseridos nestas mecânicas.
Opcionais	Opcionalmente pode se adquirir uma placa fonte de alimentação auxiliar (CMFT), para proteção, que pode fornecer energia para até 4 placas de Conversores de Meios, caso a fonte interna destas apresente falha. A CMFT pode ser inserida em qualquer um dos 3 slots da mecânica CH3.
Painel Traseiro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dois conectores tipo tripolar para a entrada da fonte de alimentação full-range dos cartões conversores de meios</li> <li>• LEDs de sinalização da fonte de alimentação e do link</li> <li>• Conector RJ-45 para porta de comunicação serial da porta RS-232 de comunicação serial</li> <li>• Orifício de acesso da chave de reset do equipamento</li> <li>• Conector RJ-45 para saída de alarme urgente</li> <li>• Dois conectores RJ-45 para extensão de gerência e cascadeamento de gerência.</li> </ul>

### [Codificação](#)