



FK-CH16 - CHASSI DO CONVERSOR DE MEIOS COM PLACA CMFILX

Função	O Chassi CH16 abriga 16+1 cartões com funções de Conversores de Meios, Interconexão de redes, Chaves Ópticas ou Mux/Demux a serem inseridos no painel dianteiro. Opcionalmente, pode-se equipar o bastidor com o cartão de gerência CMGR. Possui mecânica do tipo ETSI, 19" x 3,5 U x 270 mm (Largura x Altura x Profundidade). A entrada de alimentação para o sub-bastidor CH16 pode ser realizada através do conector do tipo combicon na lateral da mecânica. Opcionalmente, a entrada pode ser feita através da placa CMFILX, que disponibiliza duas entradas através do painel frontal, o que possibilita redundância. Este cartão só pode ser usado no 17º slot, à direita da mecânica. Código : 37060023 - Chassi CH16+ Placa CMFILX
Ambiente de Instalação	Interno
Altura (mm)	266 mm
Largura (mm)	483 mm
Profundidade (mm)	270 mm
Acessórios Inclusos	CMFILX • Módulo com entrada de alimentação do CH16; • Responsável pela alimentação da bandeja de ventilação do CH16; • Entrada da alimentação (full range): AC (90V ~ 250V) e DC (36V ~ 60V); • Redundância da entrada de alimentação, 1+1; • Produto não foi projetado para operação com redundância de entrada de alimentação quando energizado com sistema monofásico em 220V; • Proteção individual com fusível para cada uma das entradas de alimentação; • Capacidade de suportar até 12A / 36V na entrada (430W); • Entrada de alimentação através de conectores do tipo combicon; • LED de indicação de falha de ventilador; • LED de indicação de falha de alimentação para cada entrada, main e backup; • Deve ser inserido no slot 17 do CH16.
Opcionais	1. Código: 37140040 Bandeja de Ventilação Removível - não incluso. O uso da bandeja removível é obrigatório para aplicação dos módulos CMGE, CMTR03 e CMTR10. 2. Opcionalmente pode-se equipar a mecânica CH16 com um cartão fonte de alimentação auxiliar (CMFT - código: 37060080), para proteção. Este módulo provê backup de alimentação para qualquer tipo de placa desta família, alimentando mais de uma placa ao mesmo tempo, contanto que a soma desses cartões com falha de alimentação não ultrapasse a capacidade máxima de potência fornecida pela CMFT, de 25 W. A CMFT pode ser inserida em qualquer um dos 17 slots deste sub-bastidor

Codificação