



BANDEJA DE CONECTORES PARA CAIXA TERMINAL ÓPTICA FK-CTO-16-MC



Descrição

A Bandeja de Conectores para Caixa de Terminação Óptica FK-CTO-16MC tem a finalidade de acomodar, proteger e acoplar os conectores do splitter ou dos pigtaills conectorizados aos conectores dos cabos drop dentro da Caixa de Terminação Óptica.

Cada bandeja armazena até 16 conectores; e suporta a instalação de 1 splitter PLC 1x16 ou até 2 splitters PLC 1x8.

É fornecida em três modelos: sem conectores, com 8 conectores SC-APC, ou com 16 conectores SC-APC.

Aplicação

Instalado no interior da Caixa de Terminação Óptica FK-CTO-16MC ou FK-CTOS.

Vantagem

- Fácil instalação e manuseio;
- Capacidade para até 16 adaptadores ópticos;
- Armazena em sua parte inferior 1 splitter 1x16 ou até 2 splitters 1x8;
- Espaço interno garante raio mínimo de curvatura da fibra.

Altura (mm)

170

Largura (mm)

150

Profundidade (mm)

18

Material do corpo do produto

	Termoplástico ABS+PC de alto impacto
Cor	Cinza RAL7035
Acessórios Inclusos	Manual de instalação
Compatibilidade	CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA FK-CTO-16MC CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA FK-CTO-16MC (II) CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA SUBTERRÂNEA FK-CTOS
Identificação	35520017 - BANDEJA DE CONECTORES 35520035 - BANDEJA DE CONECTORES COM 8 ADAPTADORES SC-APC 35520036 - BANDEJA DE CONECTORES COM 16 ADAPTADORES SC-APC
Garantia	12 meses